

Uniformly propagative system の

散乱問題

山梨大(教育) 鈴木俊夫

次の方程式系 (1) (2) を考えよ。

$$(1) E D_t u = \sum_{j=1}^m A_j D_j u$$

$$(2) E(x) D_t u = \sum_{j=1}^m A_j D_j u$$

$u = u(t, x) = (u_k(t, x))$ は \mathbb{R}^m -値のたてベクトル。

$$t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n, D_t = \frac{\partial}{\partial t}, D_j = \frac{\partial}{\partial x_j}$$

A_j ($j=1, \dots, n$) は実対称 $m \times m$ 行列

E : 正定値実対称 $m \times m$ 行列

$E(x)$: 実数値対称行列関数で次の性質をもつ。

$$\exists M, \exists m > 0 \forall \vec{z} \in \mathbb{R}^m \quad \vec{z} \neq 0$$

$$M \vec{z}^* \vec{z} \geq \vec{z}^* E(x) \vec{z} \geq m \vec{z}^* \vec{z} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

方程式系 (1) は Wilcox の意味で Uniformly propagative system であるとする。

$\sum_{k=1}^m L^2(\mathbb{R}^n)$ の元 u, v に対して次の様な内積 $(u, v)_1$,

$(u, v)_2$ を定義して得られるヒルベルト空間を H_1, H_2 とする。

$$(u, v)_1 \equiv \int_{\mathbb{R}^n} v^* E u \, dx$$

$$(u, v)_2 \equiv \int_{\mathbb{R}^n} v^* E(x) u \, dx$$

$H_1 \equiv i E^{-1} \sum_{j=1}^m A_j D_j$, $\tilde{H}_2 \equiv i E(x)^{-1} \sum_{j=1}^m A_j D_j$ はそれ
それから, \mathcal{H}_2 における自己共役作用素 (=拡張できるか?) とし, それを改めて H_1, \tilde{H}_2 としておく。 $(i = \sqrt{-1})$ また, $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ は
集合としては同じであるから有界作用素 $J : \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_2$ で
 $Ju = u$ があって, $H_2 \equiv J^{-1} \tilde{H}_2 J$ は \mathcal{H}_1 で閉作用素となる。
このとき $\{E_1(\lambda)\}, \{E_2(\lambda)\}$ を各 H_1, H_2 のスペクトル分解に伴う
スペクトル族とする。次の定理が成立する。

定理

$E(x) - E = O(|x|^{-1-\varepsilon})$ ($\varepsilon > 0, (x \rightarrow \infty)$) ならば. H_1 の絶対連続スペクトルを \mathbb{I} とし, H_2 の singular spectrum を \mathcal{C}
とすれば \mathcal{C} は高々可算集合であって, 任意の $I \subset \mathbb{I}$ に対して

(i) 次のような W_1^\pm, W_2^\pm が存在する。

$W_1^\pm : E_1(I) \mathcal{H}_1 \rightarrow E_2(I - \epsilon) \mathcal{H}_2$ は bounded, onto

$W_2^\pm : E_1(I) \mathcal{H}_1 \rightarrow E_2(I - \epsilon)^* \mathcal{H}_2$ は bounded, onto

$E_1(I) \mathcal{H}_1$ の上で $H_2 W_1^\pm = W_1^\pm H_1, H_2^* W_2^\pm = W_2^\pm H_1$ が成立する。

(ii) $\omega\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{itH_2 t} e^{-itH_1 t} E_1(I)$ が存在して W_1^\pm (= 等しい)。

$\omega\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{itH_2^* t} e^{-itH_1 t} E_1(I)$ が存在して W_2^\pm (= 等しい)。

($\omega\text{-}\lim$ は弱極限を表す)

(iii) $\forall \Gamma \subset I \quad E_2(\Gamma \cap e)$ は有限次元の射影である。

注意 この結果から $\Omega \equiv s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{i\tilde{H}_2 t} \mathcal{J} e^{-iH_1 t} E_1(I)$ が存在すれば完備であることが言えるのであります。 Ω の存在については計算の間違いがありましたので訂正させていただきます。

文献

- (1) T. IKEBE „Scattering for uniformly propagative systems.“ Proceeding of International Conf. of F.A.(69)
- (2) S. T. Kuroda „Scattering theory for differential Operators. I“ (to appear)
- (3) C. H. Wilcox „Transient Wave Propagation in Homogeneous Anisotropic Media.“ Arch. for R.M.R.A. vol 37. pp 323~343 ('70)
- (4) J. R. Schulenberger & C. H. Wilcox
Completeness of the wave operators for perturbation of uniformly propagative system.
Journal of Func. An. 7. (pp 447~474) ('70)